

1X-F2 je konvenčná požiarňa poplachová ústredňa. Je dodávaná kompletne zmontovaná v slovenskom jazyku s 2 zónami, z ktorých každá podporuje až 32 zariadení na zónu ako aj s 2 stráženými výstupmi určenými na riadenie sirén. Navyše obsahuje 2 reléové výstupy naprogramované na hlásenie informácie o poplachu a poruche ako aj dva programovateľné vstupy.

## Technické údaje

Napájanie	110 Vstr/60 Hz alebo 240 Vstr/50 Hz
Tolerancia	+10% / -15%
Prúdová spotreba (max)	2A @ 110/240 Vstr
Špecifikácia kábla	3 x 1,5 mm (fáza, neutrál., zem)
Batérie	2 x 12V - 7.2 Ah (SLA)
Zdroj ústredne	2 A / 24 Vjs
Kľudový prúd	
Poplachový prúd	
Zóny	2
Výstupné napätie	22 Vjs (18-24 Vjs)
Záťaž (max)	65 mA
Odpor slučky (max)	40 ohm
Kapacita vedenia (max)	500 nF
Zariadení na zónu (max)	32
Vstupy	2
Odpor kábla (max)	100 ohm
Strážené výstupy	2
Výstupné napätie	-15 to +28 Vjs
Záťaž (max)	250 mA
Reléové výstupy	2
Zaťaženie	2 A @ 30 Vjs
Výstup na napájanie	
Výstupné napätie	21 až 28 Vjs
Záťaž (max)	250 mA
Prostredie	
Skladovacia teplota	-10 až +70°C
Prevádzková teplota	-10 až +40°C
Relatívna vlhkosť	10 až 95% (nekondenzujúca)
Krytie	IP30
Mechanické	
Veľkosť	435 x 320 x 129 mm
Hmotnosť (bez batérií)	2,8 kg
Farba	RAL7035
Káblové vstupy	20 mm - 14/2/12 (hore/dole/vzadu)

## Objednávania

1X-F2	Konvenčná požiarňa ústredňa komplet - 2 zóny
1X-F2-NL	Konvenčná požiarňa ústredňa komplet, počítadlo poplachov - 2 zóny
2010-1-RB	Rozširovacia doska ku konvenčnej požiarnej ústredni - 4 relé
2010-1-SB	Rozširovacia doska ku konvenčnej požiarnej ústredni - 4 strážené výstupy
BS127N	Zapúzdrený olovený akumulátor - 12V 7,2Ah



- Moderný, elegantný dizajn
- Jednoducho odnímateľné súčasti na rýchlu a čistú inštaláciu
- Štandardné regionálne nastavenia
- Podpora detekcie oddelenia hlásiča zo zásuvky bez ovplyvnenia ostatných zariadení na slučke
- Strážené poplachové výstupy
- EN54 vyhovujúce bezpotenciálové relé požiar a porucha
- Vstupy na vypnutie oneskorení resp. diaľkový reset
- Dodatočný 24Vjs resetovateľný napájací výstup
- Štandardná podpora špeciálnych funkcií ako:

EN54 užívateľské prístupy  
Tlačidlá a automatické hlásiče na jednej zóne  
Kompletná diagnostika z predného panelu  
Krokový test jedným človekom  
synchronizované sirény a/alebo majáky  
CleanMe

- Možnosť doplniť ďalšie dosky výstupov

